СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Серия Q600											
Назначение	Выключатель проходной	Диммер				Диммер с регулировкой температуры света		RGB контроллер	RGB+W контроллер		Драйвер DMX 512
МОДЕЛЬ :	**Q6OO S**	**Q6OO N**	**Q6OO W**	**Q6OO iW**	**Q6OO Pro**	**Q6OO iVario**	**Q6OO Vario**	**Q6OO D**	**Q6OO Dx**	**Q6OO iDx**	**LEDrive**
Тип сенсорной панели	Линейный слайдерный интерфейс							Круговой скролл интерфейс			Нет
Назначение: для управления	Любые приборы	Любые лампы накаливания	LED	LED	Внешние устройства (Управляемые ЭПРА, Драйверы, ИП, Контроллеры)	LED	Внешними LED/DMX-контроллерами			LED	LED
Принцип управления	Реле	Триак	DMX 512	ШИМ	PWM, 1-10V	ШИМ	DMX 512	DMX 512	DMX 512	ШИМ	ШИМ
Количество световых каналов	I	I	I	I	I+I	II	II	III	III/IIII	III/IIII	IIII
Коммутация 220V (силовое реле)	4A*	–	16A	–	4A*	–	16A	4A*	16A	–	4 x 7,10,15A**
Тип устройства	Самостоятельное	Самостоятельное	Командное	Самостоятельное	Командное	Самостоятельное	Командное	Командное	Командное	Самостоятельное	Исполнительное
Питание	AC 110–220V	AC 110–220V	AC 110–220V	DC 12–24V	AC 110–220V	DC 12–24V	AC 110–220V	AC 110–220V	AC 110–220V	DC 12–24V	DC 12–24V
Установка в станд. монт. коробку	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сенсорный управление	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Интерактивная LED индикация	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Адаптивная подсветка	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Таймер выключения	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Регулятор яркости освещения	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Управление цветовой температурой	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•
Регулятор насыщенности цвета	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
Программируеме цветовые сцены	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–
Включение/выключение ПДУ на ИФК	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–